

# P2000I NEW

## Compact & Lightweight



The right power for sensitive voltage surges.

### Однофазная мощность

Резервная мощность LTP	kW	2.00
мощность COP	kW	1.60
Напряжение	V	230
Частота	Hz	50
Коэф мощности	cos $\phi$	1

**PRP – номинальная мощность** Определяется как максимальная мощность, которую способна вырабатывать генераторная установка продолжительно, работая на переменную электрическую нагрузку, при этом продолжительность работы, интервалы обслуживания и условия эксплуатации регламентируются производителем. Допустимая средняя выходная мощность в течение 24 ч работы не должна превышать 70% основной мощности.

**LTP – Резервная мощность** Определяется как максимальная мощность, которую генераторная установка способна вырабатывать до 500 часов в год (до 300 часов при продолжительной эксплуатации) с установленными производителем интервалами обслуживания. Без возможности перегрузки.

### Характеристики двигателя

Двигатель, производитель		Yamaha
Тип		MZ80
Объем	см <sup>3</sup>	79
цилиндров		1
топливо		Бензин
Подача воздуха		Атмосферный
Двигатель, система охлаждения		Воздух
Система запуска		Ручной

### потребление

Consumption at 75% of load	l/h	0.79
емкость топливного бака	l	4.2
ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИ 75% нагрузке	h	5.3

### Уровень шума

Zmierzona moc akustyczna LWA	dB(A)	91
Уровень звукового давления при 7 mt	dB(A)	59

### Габаритные размеры

Длина	(L) mm	498
ширина	(W) mm	289
высота	(H) mm	461
Сухой Вес	Kg	22

## Панель управления

Manual Start and Stop		•
Protection Control panel	IP	54
Parallel kit receptacles		•
Integrated radio disturbance filter		•
Battery charger (12V 8.3A)		•
Розетки	1 SCHUKO	230V 16A



## Protection

Защита по маслу	•
Scurt circuit	•
Overload	•
Overspeed shutdown	•
Overtemperature	•
Decline or loss of phase frequency or voltage	•

## • : Standard

- : Standard

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 04/09/2017 (ID 2927)

©2017 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

